

COTAC LED

コストをおさえ、地球に優しく。

灯具はそのままLED化

レフ球型 LEDライト16W

バラストレス水銀灯/ビーム球/レフ球の置き替えに。省エネ効果絶大。

高品質
LED

看板の投光に最適。

屋外用汎用看板灯具にフィット

省エネ

経費を最大約10分の1まで低減

長寿命

ライト交換の手間とコストを削減



防水型 16W

既存のレフ球と取り替えるだけ。工事は不要です。

※器具によっては取り付けられない場合があります。

代替目安	バラストレス水銀灯160W	／	ビームランプ150W型	／	レフランプ150W型
型式:	SBL16WL-26WP				SBL16WN-26WP
消費電力:	16W				16W
全光束:	1550 lm ± 10%				1875 lm ± 10%
重量:	400g ± 5%				400g ± 5%
寸法:	Ø120×141mm				Ø120×141mm
口金:	E26				E26
動作温度:	-15~40° C				-15~40° C
保管温度:	-20~45° C				-20~45° C
色温度:	電球色(L)				昼白色(N)
共通仕様					
定格電源:	AC100~240V		ボディー素材:		アルミ/ABS
電源タイプ:	内蔵		カバー:		ポリカーボネート
周波数:	50~60Hz		対応:		CE、PSE、RoHS
対応:	防水型		保証期間:		1年

● 製造: **COTAC**

株式会社コタック

〒253-0041

神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎1-2-43 サーパス茅ヶ崎 第2 2F

TEL:0467-50-0478 FAX:0467-50-0479

MAIL:info@cotac.co.jp WEB:http://www.cotac.co.jp/

※LED素子は製造上のバラツキがある為、同じ型番でも明るさや色が異なることがあります。
※カタログの内容および製品の仕様は予告なく変更することがあります。

カタログ記載内容2015年4月現在